

- Ouverture à distance, sans poser le badge sur le lecteur
- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur



**INTRABOX DATA ECO**  
**VIGIK®** : 1 lecteur de proximité Vigik® mains-libres (04-0108)



## GAMME

|         |   |
|---------|---|
| 06-0180 | <b>IntraBOX DATA Eco Lecteur de proximité Vigik® mains-libres</b> : 11 lecteur de proximité Vigik® mains-libres (04-0108) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans  |
| 06-0191 | <b>IntraBOX DATA Eco Lecteur de proximité Vigik® mains-libres</b> : 1 lecteur de proximité Vigik® mains-libres (04-0108) + 1 centrale de gestion Vigik® 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans |



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

12/24 V DC 1 A mini

### CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m

Centrale - Module GPRS

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m

### DIMENSIONS (L x H x P)

Lecteur 130 x 130 x 40 mm

Centrale 74 x 59 x 18 mm

Module GPRS 162 x 96 x 53 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C

Indice Protection IP54

### CAPACITÉS

|  |       |
|--|-------|
| Plages accès libre   | ✓     |
| Événements horodatés   | ✓     |
| Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare | ✓     |
| Nombre max de badges / clémobile / pass  | 3 000 |
| Alerte technique (e-mails)   | ✓     |
| Services Vigik®  | 30    |
| Horloge annuelle   | ✓     |

## SCHEMA SIMPLIFIE

