

La CENTRALE INTRATONE LIGHT

GESTION SUR INTERNET
www.intratone.info

La centrale
INTRATONE Light - HIL



✓ Solution idéale pour
un **ACCÈS ISOLÉ**



Ce produit peut être installé en complément sur des sites équipés en interphonie et contrôle d'accès filaires et GSM. Il est compatible seulement avec les badges et les télécommandes HF INTRATONE.

AVANTAGE(S) MISE EN PLACE

- Remplacement du canon PTT.
- Lecteur de proximité pour badges résidents.

AVANTAGE(S) GESTION

- Gestion simple et à distance avec le programmeur USB sur le site www.intratone.info, pour la création et l'annulation des badges.
- Compatible avec les badges INTRATONE.
- **Lecteur de proximité VIGIK.**
- **Centrale pouvant gérer 1 porte.**

RÉFÉRENCE(S)

- Centrale INTRATONE LIGHT : HIL.

ACCESSOIRE(S) DISPONIBLE(S)

- Boîtier encastrement T25 : HBET-25-0 (inox) ou HBET-25-1 (laiton).
- Boîtier saillie T25 inox : HBST-25-0.
- Programmeur USB : HPRO-2



Relais : 1



: 1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ - FONCTIONS - PROPRIÉTÉS

Nb max badges / Télécommandes 1 000

Nb max services VIGIK 50

Programmation Programmeur USB par Internet

ALIMENTATION

Alimentation de la centrale INTRATONE Light Courant continu 12 à 24 V - 0.5 A

CÂBLAGE

Centrale INTRATONE Light

Tête de Lecture 1 fil coaxial - 50 ohms - 10 m max.

BP Porte 9/10° torsadé - 2 m max.

DIMENSIONS (L X H X P)

Tête de lecture VIGIK Ø 40 x épaisseur 7 mm

Centrale avec boîtier fermé 73 x 58 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à + 70° C

Température de stockage -20° C à + 70° C

Indice de Protection de la centrale IP22

Indice de Protection de la tête de lecture IP68

