



Jetons : voir page 79
Buzzer : voir page 131

**Réglable de 1 à 255 minutes,
par pas de 1 minute.**

▀ **Option :**

Le M.688 peut être équipé d'un compteur digital 6 chiffres interne permettant de connaître le nombre de jetons introduits dans le minuteur-monnayeur. La mise en place de ce compteur est quelquefois exigée par les services de contrôle de l'Administration.

• **NOTA :**

La signalisation ne fonctionne que si l'appareil est programmé sur un temps de base égal ou supérieur à 10 minutes.

M.688

Minuteurs - monnayeurs - 230V

Exemples d'applications :

▀ **Commande d'éclairage de courts de tennis, de squash, de terrains sportifs.**

Le minuteur-monnayeur est équipé d'un contact supplémentaire de signalisation (durée 8 secondes), 5 minutes avant la fin du temps, destinée à prévenir l'utilisateur de l'extinction prochaine de l'éclairage. Le paramétrage de la fonction « cumul de jetons » permet, par l'introduction à l'avance de jetons, d'augmenter proportionnellement la durée de la temporisation sans coupure.

▀ **Commande de machines à laver, sèche-linge, etc...**

Grâce à une temporisation réglable de 1 à 255 minutes par pas de 1 minute, et un contact de sortie 16 A, ce minuteur-monnayeur permet la commande en direct d'appareils ménagers tels que machines à laver, sèche-linge, sèche-cheveux, fers à repasser, etc...

▀ **Commande de téléviseurs, etc...**

Le raccordement possible d'un contact sec extérieur permet à l'utilisateur de mettre en réserve le temps restant à courir, cas usuel d'une émission de télévision que l'utilisateur désire interrompre sans pour autant perdre le bénéfice des jetons introduits précédemment.

▀ **Caractéristiques techniques :**

- Temporisation réglable de 1 à 255 minutes, par pas de 1 minute.
- Alimentation : **230 V 50/60 Hz**. Sortie sur contact sec.
- Pouvoir de coupure :
 - 16 A / 250 V sur circuit résistif (cos.φ : 1).
 - 6 A / 250 V sur circuit inductif (cos.φ : 0,8).
 - Avec contact de présignalisation.
 - Fonctions paramétrables : - Avec ou sans cumul de jetons.
- Avec ou sans commande extérieure, permettant la mise en réserve du temps restant à courir (télévision).
 - Protection contre les micro-coupures.
 - Boîtier « saillie » inox peint couleur ivoire, 232 x 139 x 162 mm.

Pièce ou jeton accepté	Sans compteur interne	Avec compteur interne	Emb.
Jeton simple	060425	060615	x1 pc
Jeton double cannelure	060427	060734	x1 pc
Jeton quadruple cannelure - Ø 24 mm	060432	060434	x1 pc
Jeton quadruple cannelure - Ø 26 mm	060428	060737	x1 pc
Jeton sextuple cannelure	060433	060435	x1 pc
20 cts	060738	060739	x1 pc
50 cts	060688	060740	x1 pc
1 €	060665	060741	x1 pc
2 €	060663	060692	x1 pc