



# 54611A

## CONSOLE DE COMMANDE UNIVERSELLE CONTROL SYSTEM

Boîtier console en aluminium noir avec panneau sérigraphié en polycarbonate

Poussoirs à membrane à effet tactile

Dimensions 195 x 160 x 50 mm (version 1 et 2 portes)

Dimensions 300 x 160 x 50 mm (version 3 et 4 portes)

Alimentation: 12-24 Vac/dc

Connexions par une plaque à bornes à vis

Entrée N.O. pour la commande d'Ouverture portes par la console

Entrée N.O. pour la commande d'Ouverture portes par des boutons poussoir ou des poignées sensibles

Entrée N.O. pour la commande de Reset

Entrée N.O. pour la commande de Blocage

Entrée N.O. / +12 Vcc pour l'activation Alarme

Entrée N.O./N.F. avec mémoire pour la gestion de l'interblocage avec l'introduction d'un Détecteur de Métaux \*

Entrée N.O./N.F. de présence d'une personne à l'intérieur de l'interblocage pour le fonctionnement automatique

\*

Sélecteur à clé ON/OFF pour mise hors tension du système par relais supplémentaire (ref. REL12V)

Sélecteur à clé Manuel, Automatique, Urgence

Fonction Automatique sélectionnable en 4 modalités:

unidirectionnel, bidirectionnel, première porte ouverte, boutons d'ouverture/poignées sensibles.

Signaux optiques:

Leds Rouges / vertes pour l'indication de l'état serrure Ouverte / Fermée Leds Rouges / vertes pour l'indication de l'état de porte Ouverte / Fermée Leds d'Alarme, Reset, Présence personne, Automatique, Urgence, Blocage, Détecteur de Métaux, Alimentation / Batterie déchargée

Sonnerie interne (désactivable) pour signalisation sonore de la pression sur les poussoirs, pour signalisation d'alarme active et batterie déchargée

\* fonctions activées sur la console à 2 - 3 et 4 portes pour le fonctionnement en interblocage

Pour 1 porte

