

Sextant-IA

INDICATEUR D'ACTION



PRÉSENTATION

Le Sextant-IA est un Indicateur d'Action compact conçu pour le signalement des têtes de détections en alarme dans un volume protégé.

Le Sextant-IA II permet de localiser rapidement le lieu de l'alarme feu.

Le Sextant-IA fonctionne sur une large plage de tensions allant de 5.5 Vdc à 30 Vdc. Sa faible consommation permet l'installation de deux Sextant-IA par détecteur.

L'indicateur d'action Sextant-IA dispose d'une polarité au montage.

Le Sextant-IA est compatible avec les gammes de détecteur Cap® et Sextant.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation :

- Tension d'alimentation : 5,5 Vdc à 30 Vdc
- Consommation : 5 mA à 9 mA

Installation

- Polarité au montage
- Jusqu'à 2 IA par détecteur

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Taille : Ø 68 mm x P 25 mm
- Poids : 40 g
- Matière, couleur : ABS, blanc
- Indice de protection : IP 41C, IK 07
- Température de service -10°C à 50°C

LES PLUS

- FAIBLE CONSOMMATION PERMETTANT L'INSTALLATION DE DEUX IA PAR DÉTECTEUR
- CONVIENT AUX ERP
- FONCTIONNE SUR UNE LARGE PLAGE DE TENSIONS
- DESIGN CO,FORME À LA LIGNE SEXTANT
- TRES BONNE VISIBILITÉ

CODE ARTICLE

- ACC0040-FIN01

COMPATIBILITÉ

- Sextant-DOC, DOA, DOR
- Cap® 100, 112, 212, 112,A 212A, 312A



Gamme liaison radio EN54-25

SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT

