



55642AAL

LECTEUR DE BADGES MAGNETIQUES

Lecteurs à glissement avec Led Rouge et Verte indiquant les états du fonctionnement

Alimentation: 12 /24 Vac/dc

Absorption de courant: 100 mA en stand-by / 600 mA à 12V ou 300 mA à 24V

Ligne sérielle RS485 pour raccordement avec le lecteur

Entrée pour commande d'ouverture

Entrée N.O. pour le capteur de la porte

Entrée Hors Service

Entrée fonction jour

Tracé de lecture: 2ème et 3ème ISO - Carte bancaire, Visa, Eurocard, Carta Sì, Mastercard, Eurocheque, Bancamericard, American Express

Version lecteur en Aluminium anodisé mm 85x35x35

Utilisation: lecteur de cartes bancaire et de cartes de crédit pour l'ouverture de la porte du local du guichet automatique

Sur demande: identification d'un code bancaire spécifique pour l'ouverture avec la carte de la banque personnelle

