

FEU DE SIGNALISATION ROUGE/VERT

Plaque en aluminium anodisé

Système de fixation sans vis à vue

Dimensions externes mm. 140 x 40 x 5

Dimensions circuit interne mm. 118 x 27 x 17 Alimentation:
12/24 Vac/dc - 30 mA avec une led allumée Signalisation

rouge/ vert à led à haute efficacité

Jumper de sélection avec lumière fixe ou clignotante

Commandes pour la selection des led avec contacts N.O.

